Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 08:35

Link do produktu: https://lumina.sklep.pl/via-ip65-latarnia-solarna-5w-500lm-6000k-czarna-eko9093-p-84897.html



Via IP65 latarnia solarna 5W 500lm 6000K czarna EKO9093

Cena	**97,22 zł**
Dostępność	**Do wyczerpania zapasu**
Czas wysyłki	**Na zapytanie**
Numer katalogowy	**EKO9093**
Kod producenta	**EKO9093**
Kod EAN	**5902693790938**
Producent	**Milagro**

Opis produktu

Wymiary:
Szerokość: 394 mm
Głębokość: 48 mm
Wysokość: 235 mm
Materiał: poliwęglan, aluminium, szkło
Kolor wykończenia: czarny
Zasilanie: panel solarny 5 W, akumulator 3,2 V 5000 mAh
Źródło światła: 50 W LED (moduł LED w komplecie)
Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej: F
Strumień świetlny: 500 lm
Temperatura barwowa światła: 6000 K
Barwa światła: zimna biała
Wbudowany czujnik ruchu: tak
Tryby pracy
- ON – włączamy lampę w trybie AUTO – funkcja działa jednorazowo
- OFF – wyłączamy lampę – funkcja działa jednorazowo
- Słoneczko po lewej stronie pilota – włączenie światła na 100% mocy, i działa z tą mocą do rozładowania baterii. Funkcja działa jednorazowo.
- PIR – włączenie czujnika ruchowego – bez wykrycia ruchu lampa działa na 10% mocy, po wykryciu ruchu lampa zapala się na 100% i działa tak przez 20 sekund, po czym wraca do 10% mocy - gdy włączymy ten tryb codziennie lampa będzie pracować w tym trybie każdego dnia, do momentu włączenia innego trybu.
- 3H – lampa działa na 75% mocy, po czym po trzech godzinach wyłącza się - gdy włączymy ten tryb codziennie lampa będzie pracować w tym trybie do momentu włączenia innego trybu. Czyli od pierwszego włączenia będzie działać przez 3h po czym się wyłączy.
- 4H + PIR – lampa działa w trybie AUTO, a po 4 godzinach aktywuje się czujnik ruchowy i po wykryciu ruchu działa na 60% mocy i świeci przez 20sek, następnie bez ruchu przełącza się w tryb ekonomiczny i świeci z 10% mocą aż do rana, wykrycia kolejnego ruchu lub gdy spadnie poziom baterii poniżej 10% to lampa się wyłączy. Gdy włączymy ten tryb, lampa będzie pracować codziennie w tym trybie do momentu włączenia innego trybu.
- 6H – lampa działa w trybie AUTO, a po 6 godzinach wyłączy się. Gdy włączymy ten tryb codziennie lampa będzie pracować w tym trybie do momentu włączenia innego trybu.
- AUTO – lampa zapala się na 60% mocy i powoli zaczyna słabnąć przez 12H aż do osiągnięcia 8% mocy. Super tryb ponieważ w gospodarstwach domowych istotne jest aby lampa w okresie zimowym zapaliła się około godziny 17 i świeciła z odpowiednią mocą, a w nocy nie zależy nam na mocnym świetle, ale chcemy aby coś się świeciło więc lampa powoli będzie przygasała i nad ranem będzie to 8%. Dzięki temu mamy światło całą noc i chronimy baterie w oprawie.
Kąt świecenia: 70° / 140°
Współczynnik oddawania barw CRI: ≥ 70
Stopień IP: 65